

## Inicio de sesión

Para iniciar la sesión por teléfono en el sistema Ergo:

- Marcar **número de acceso de Ergo**
- (Introducir **número de buzón** + **\***)
- (Introducir **PIN** + **\***)

Ha iniciado la sesión en el sistema Ergo y se encuentra ahora en el menú principal.

## Modificar PIN

Para modificar su PIN, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **9** en el menú principal de Ergo
- **5** – Opción “Modificar PIN”
- **Nuevo PIN** + **\***
- **Nuevo PIN** + **\***

El PIN ha sido modificado.

## Enviar nuevo mensaje de voz

Para enviar un nuevo mensaje de voz, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **5** en el menú principal de Ergo
- **Núm. buzón primer destinatario** + **\***  
**(Núm. buzón segundo destinatario + \***  
**(...)**
- **\*** – Finalizar entrada de destinatarios
- Pronunciar mensaje
- **\*** – Finalizar grabación
- **\*** – Enviar mensaje

Ha enviado el nuevo mensaje.

## Escuchar mensaje de voz

Para escuchar un mensaje de voz recibido en su buzón, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **2** en el menú principal de Ergo
- **(3 ... 3** – Seleccionar mensaje)

El mensaje de voz seleccionado es reproducido.

## Borrar mensaje de voz

Para borrar un mensaje de voz de su buzón, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **2** en el menú principal de Ergo
- **(3 ... 3** – Seleccionar mensaje)
- **9** – Borrar mensaje actual
- **\*** – Confirmar borrado

El mensaje de voz en cuestión es borrado de su buzón.

## Responder mensaje de voz

Para responder un mensaje de voz recibido, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **2** en el menú principal de Ergo
- **(3 ... 3** – Seleccionar mensaje)
- **8 5** – Opción “Responder mensaje”
- Pronunciar mensaje después de la señal
- **\*** – Finalizar grabación
- **\*** – Enviar mensaje

Ha respondido el mensaje de voz en cuestión.



Los pasos entre paréntesis () pueden no ser necesarios.

## Grabar saludo con nombre

Para grabar un saludo con nombre para su buzón, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **9** en el menú principal de Ergo
- **2 5** – Opción “Grabar saludo”
- Pronunciar saludo después de la señal
- **\*** – Finalizar grabación
- **\*** – Guardar grabación

A los llamantes que accedan a su buzón, se les reproducirá el nuevo saludo con nombre.

## Grabar saludo de bienvenida

Para grabar un saludo de bienvenida para su buzón, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **9** en el menú principal de Ergo
- **1 1** – Opción “Grabar saludo”
- **Ubicación de almacenamiento del saludo [1 hasta 9]**
- **5** – Opción “Grabar saludo”
- Pronunciar saludo después de la señal
- **\*** – Finalizar grabación
- **\*** – Guardar grabación

El nuevo saludo de bienvenida está ahora guardado en la ubicación indicada, pero todavía no está activo.

Véase “Activar saludo de bienvenida” para activar el saludo.

## Activar saludo de bienvenida

Para activar un saludo de bienvenida grabado para llamantes internos y externos que accedan a su buzón, introduzca lo siguiente en su teléfono:

- **9** en el menú principal de Ergo
- **1 2** – Opción “Activar saludo”
- **Ubicación del saludo [1 hasta 9]**
- Escuchar saludo seleccionado
- **3** – Opción “Saludo para llamadas internas y externas”

El saludo ha sido activado para todas las llamadas internas y externas.

